BR 30/1 C BP PACK 18/25

Ideal para la limpieza de mantenimiento y la desinfección de suelos en superficies pequeñas: la compacta fregadora-aspiradora a batería BR 30/1 C Bp Pack con tecnología de rodillos de microfibra.

Made in Europe

18V

BATERÍA INCLUIDA

REAL TIME TECHNOLOGY

Ref. de pedido	1.783-055.0

- Fregadora-aspiradora a batería, 1/0,7 l de agua limpia/sucia, ancho de trabajo de 30 cm
- Cargador externo, cargador rápido de 6 A, batería de 18 V/2,5 Ah, máx. 200 m²/h
- Cepillos cilíndricos de microfibra

Características técnicas

Código EAN		4054278834504
Plataforma de batería		Plataforma de baterías de 18 V
Tipo de accionamiento		Batería
Tracción		Avance mediante rotación de los cepillos
Ancho útil de los cepillos	**mm**	300
Depósito de agua limpia/sucia	**l**	1 / 0,7
Rendimiento en superficie teórico	**m²/h**	200
Tipo de batería		Batería extraíble de Li-ion
Tensión	**V**	18
Capacidad	**Ah**	2,5
Cantidad de baterías necesarias	**Unidad(es)**	1
Rendimiento por carga de la batería	**m²**	máx. 150 (2,5 Ah)
Autonomía por cada carga de la batería	**min**	máx. 45
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 %	**min**	44 / 70
Conexión de red del cargador	**V / Hz**	100 – 240 / 50 – 60
Velocidad de rotación de cepillos.	**rpm**	500 – 650
Presión de apriete de cepillos.	**g/cm²**	40
Consumo de agua	**ml/min**	30
Nivel de presión acústica	**dB/A**	máx. 55
Capacidad de absorción	**W**	70

Equipamiento

Variante		Batería y cargador incluidos en el equipo
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.		■
Cepillo cilíndrico	**Unidad(es)**	1

■ Incluido en el equipo de serie.

Peso total permitido	**kg**	11
Color		antracita
Peso sin accesorios	**kg**	6,1
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	340 × 305 × 1200

Excelente resultado de limpieza

- Resultados hasta un 20 % mejores en comparación con la limpieza manual.
- Recogida completa de agua sucia, detergente, suciedad gruesa y pelos.
- Aumenta la calidad de la limpieza y el nivel de higiene.

Tiempos de secado cortos

- Secado hasta un 60 % más rápido en comparación con la limpieza manual.
- Los tiempos de secado cortos reducen el riesgo de resbalones debido al suelo mojado.
- Aumento de la productividad y reducción de costes gracias a los tiempos de limpieza más cortos.

Alto nivel de higiene

- Recogida completa de agua sucia, detergente, suciedad gruesa y pelos.
- El proceso de limpieza higiénico aumenta la seguridad en el trabajo.
- Menor riesgo de contaminación cruzada y transmisión de patógenos.

BR 30/1 C Bp Pack 18/25, 1.783-055.0, 2026-03-29

ACCESORIOS PARA BR 30/1 C BP PACK 18/25
1.783-055.0

1

2

3

4

5

6

		Ref. de pedido	Descripción	
BATERÍAS				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	Batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.	■
CARGADORES				
Cargador rápido Battery Power 18 V	2	2.445-032.0	El cargador rápido carga la batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V / 2,5 Ah hasta el 80 % en solo 44 minutos y se puede usar para todas las baterías de la plataforma de baterías de Kärcher de 18 V.	■
CEPILLOS DE ESPONJA / EJE DE ACCIONAMIENTO DE LOS CEPILLOS CILÍNDRICOS DE ESPONJA				
Eje de propulsión para cepillos de microfibra				
Juego de rodillos universales, azul	3	4.030-088.0	Para una limpieza en húmedo y conservación cuidadosas de todos los suelos duros: juego de rodillos de microfibra de 2 piezas de Kärcher potentes, resistentes y sin pelusas. Lavable hasta 60 °C.	■
Juego de rodillos para suelos de piedra	4	4.030-126.0	Con cerdas integradas para el uso en casos de suciedad persistente sobre suelos duros resistentes: Juego de rodillos para suelos de piedra de 2 piezas para la fregadora de suelos BR 30/1 de Kärcher. Lavable hasta 60 °C.	☐
BATERÍAS				
Battery Power+ 18/30	5	2.445-042.0	Con Real Time Technology en pantalla LCD: potente batería de iones de litio Battery Power+ de 18 voltios. Gran autonhomía gracias a una capacidad de 3,0 Ah. Con vigilancia de tensión y protección IPX5.	☐
CARGADORES				
Cargador rápido Battery Power+ 18/60	6	2.445-044.0	Cargador rápido para todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 18 V. Corriente de carga: 2,5-6 A. Con indicación LED de estado de servicio. Bajo consumo en standby. Montaje en la pared.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.